

430MHz & 1200MHz帯スリムタイプノンラジアル 高利得2バンドモバイルアンテナ レピーター対応型 CSR-012, 024 COMET ANTENNA

■取扱説明書

このたびは、COMETアンテナをお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

特長

- CSR-012, 024アンテナはN形接続のスリム、軽量化の極限を追究し、お持ちの自動車にフィットする様に、シンプルで斬新なデザインに仕上げました。
- CSR-012, 024は、ラジアルを必要としないノンラジアル方式のアンテナで簡易固定局、自転車、ハンディー用としても十分に性能を発揮することができます。
- 430/1200MHz帯をそれぞれ、無調整でカバーする広帯域アンテナです。したがって、レピーター用としても十分対応しております。
- コメットの430/1200MHz共用器 CF-413, 4130(別売)等を併用になりますと、同時に2波の送受信、又一つの周波数を受信しながら他の一波で送信等の同時運用が出来ます。


取付方法

CSR-012, 024はノンラジアル方式のため、車のどの部分に取付けてもOKです。アンテナ基台及び同軸ケーブルはCOMET製品をおすすめします。ルーフサイド、トランクリッド、マグネット基台等をそれぞれ用意しております。

調整方法

CSR-012, 024は、出荷時に430/1200MHz帯それぞれの中心周波数に調整されていますので、そのままお使いいただけます。調整が必要なときは、アンテナエレメントを、エレメント調整金具に差し込む量で決まります。付属のL型レンチで調整固定ネジ

をゆるめ調整してください。調整後は調整固定ネジをしっかりと締め付けてください。



送信空中線の型式

アマチュア局の免許申請書類の空中線型式には「単一型」とお書きください。

ご注意

- 調整固定ネジは走行中にゆるむ場合がありますので、特に新しいアンテナについては締め付けを十分にこなしてください。
- 430/1200MHz帯は同軸及びコネクタの特性の良し悪しがアンテナの特性に大いに影響しますので、信頼のおけるCOMET製純正品(別売品)をご使用いただくとより安心です。
- 接続がN形コネクタになっておりますので、必ずN形コネクタ対応のアンテナ金具をお使いください。

●規 格

形 名	CSR-012	CSR-024
周 波 数	430/1200MHz	430/1200MHz
利 得	2.15dB (430MHz) 5.6dB (1200MHz)	4.1dB (430MHz) 6.8dB (1200MHz)
耐 入 力	50W	50W
インピーダンス	50Ω	50Ω
V S W R	1.5以下	1.5以下
全 長	0.36m	0.575m
重 量	90g	95g
コネクタ	N形	N形
形 式	$\frac{1}{2}\lambda$ ノンラジアル (430MHz) $\frac{3}{8}\lambda \times 2$ 段ノンラジアル (1200MHz)	$\frac{1}{2}\lambda$ C-フェイズノンラジアル (430MHz) $\frac{3}{8}\lambda \times 3$ 段ノンラジアル (1200MHz)

*レピーター対応です。(430/1200MHz)

COMET株式会社

本 社：〒336 埼玉県浦和市辻 4-18-3 ☎048-839-3131 ① FAX 048-839-3136
 大阪営業所：〒560 大阪府豊中市池田東町 4-1-15 ☎06-844-0693 FAX 06-853-2011
 仙台営業所：〒982-01 仙台市若林区上飯田横堀 87-1 ☎022-285-9506 FAX 022-285-9507
 福岡営業所：〒816 福岡市博多区井相田2-2-5 第3七福ビル ☎092-592-2531 FAX 092-592-2532
 札幌営業所：〒004 北海道札幌市厚別区厚別南 4-3-4-3 ☎011-892-7575 FAX 011-892-7571

性能向上の為、予告なく外觀、仕様を変更する事があります。