

コメット アンテナ

144MHz

1/2入ノンラジアルアンテナ

MODEL CA-144 $\frac{1}{2}$ S

★規 格

周 波 数 : 144~146MHz

インピーダンス : 50Ω

利 得 : 2.15dB

V S W R : 1.5以下

耐 入 力 : 200W

全 長 : 1.05 m

重 量 : 0.16kg

★調整方法

調整固定ネジを付属の六角レンチでゆるめ、エレメントを上下に動かして、目的の周波数でVSWRが最良になるところで固定します。

このとき、車を障害物のない広い場所へ置きます。

★特 長

ミサイル感覚スリムな美観に軽量ノンラジアルタイプだから自転車、オートバイ等にもOK!



COMET ANTENNA

コメット株式会社

本 社 営 業 : 〒335 埼玉県戸田市美女木1230 ☎0484-21-7921(代)

大 阪 営 業 所 : 〒560 大阪府豊中市螢池東町2-4-5都ビル F ☎06-844-0693

工 場 開 発 倉 庫 : 〒335 埼玉県戸田市美女木1227-3 ☎0484-21-7921

EXPORT DEPT 1110 Tokyo Royal Plaza, 1-18-11 Uchikanda, Chiyoda-ku, Tokyo.

TELEX: J32733 MOTO TEL: 03-233-4491 CABLE: JATRACOM TOKYO